

Funkgong

Drahtlose Klingel für Ihr Telefon und beliebige Anwendungen

Der Steckdosen-Funkgong RCP04 dient der optischen und akustischen Signalgebung. Wird das Signal eines eingelernten Easywave-Funksenders erkannt, ertönt der programmierte Rufton.

Die Steckdose besitzt keine Schaltfunktion, nur zur Durchleitung.

FUNKTION

Es stehen drei verschiedene Melodien als Rufton zur Auswahl, jeweils in zwei Lautstärken und wahlweise kombinierbar mit dem integrierten Blitzlicht. Die Ruftonlänge kann zwischen 7 Sekunden und einer Minute frei gewählt werden.

LEISTUNGSMERKMALE

Insgesamt können 32 Sender in den Funkgong eingelernt werden, jeder individuell mit der gewünschten Kombination aus Rufton, Ruftondauer und Blitzlicht.

Energieeffizient: Der RCP04 verbraucht lediglich 0,3 W im „Stand-By“-Betrieb.

TECHNISCHE DATEN

Codierung	Nicht erforderlich, da Sendecode gelernt wird. Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.
Kanäle	1
Spannungsversorgung	230 V AC
Leistungsaufnahme	0,3 W Stand by
Lautstärke	Abstand 30 cm: 75 dB (leise), 82dB (laut)
Ausgänge	Netzausgang: landesspezifisches Steckersystem
Max. Kontaktbelastung	Netzspannung (nicht schaltbar): 16 A / 230 V AC
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	50 x 120 x 75 mm
Farbe	signalweiß ähnlich RAL 9003

BESTELL-NR.

1-602.13.1.21	Steckdosen-Funkgong	D/A/NL/S/N	868,30 MHz
1-602.13.1.22	Steckdosen-Funkgong	GB	868,30 MHz
1-602.13.1.23	Steckdosen-Funkgong	F/B/PL	868,30 MHz
1-602.13.1.24	Steckdosen-Funkgong	CH	868,30 MHz
1-602.13.1.25	Steckdosen-Funkgong Set zusammen mit Telefonklingelsender fertig programmiert (löschar)		



Die Steckdose besitzt keine Schaltfunktion, nur zur Durchleitung.